Navodila otroška pametna ura:

Uro priklopite na polnjenje ter jo napolnite do konca.

V uro vstavite micro SIM kartico. Pred vstavitvijo kartice v uro, SIM kartici odstranite PIN kodo (kartico vstavite v telefon in to naredite v nastavitvah). Le to dobite pri enem izmed operaterjev. Obvezno mora biti sim kartica tudi za podatkovni prenos podatkov.

Uro vklopite s stiskom na gumb za vklop.

Na svoj telefon v trgovini Google Play ali AppStore prenesite aplikacijo SeTracker ter aplikacijo za skeniranje QR kod.

V aplikacijo se registrirajte:

License: vpišite številke, ki so napisane pod QR kodo, ki jo najdete na zadnji strani ure ali na škatljici ali pritisnite kvadratek in skenirajte QR kodo.

Account: vaša telefonska številka, obvezno v obliki 00386 (npr. 0038631 111 222) ali vaš email naslov.

Nickname: vzdevek po izbiri

P-number: telefonska številka sim kartice, ki je v uri, obvezno v obliki 00386

Password: geslo po izbiri

R_password: ponovite geslo

Language: english

Area: Europe and Africa

Stisnite ok.

Poskusite iz vašega telefona poklicati številko v pametni uri, če ura zvoni je prvi del OK. Če ura ne zazvoni:

Preverite omrežje

Preverite ali ste poklicali pravo številko.

Preverite ali ste pravilno namestili SIM kartico

Če so vse navedene točke pravilno opravljene, ura pa kljub temu ne zvoni, nas prosim kontaktirajte za zamenjavo.

Iz telefona nato pošljite sms na telefonsko številko v uri. Napišite točno tako kot je v navodilih, brez velike začetnice, presledkov in podobno. Najprej pošljite prvi SMS, počakajte nekaj minut in nato drugega.

1.SMS

pw,523681,ip,52.28.132.157,8001#

2.SMS je odvisen od tega od katerega operaterja je sim kartica v uri in ga ponovno pošljete na telefonsko številko, ki je v uri.

Če imate Telekom: pw,523681,apn,internet,mobitel,internet,29341#

Če imate Simobil : pw,523681,apn,internet.simobil.si,simobil,internet,29340#

Če imate Telemach: pw,523681,apn,internet,,,29370#

Če imate T-2: pw,523681,apn, t-2.net,,,29341#

Če imate Izimobil: pw,523681,apn,internet,izimobil,izimobil,29341#

Če imate Bob: pw,523681,apn,internet.bob.si,bob,internet,29340#

Če je bila povezava vzpostavljena, dobite povratno sms sporočilo in na ekranu ure se pojavi črka E, ura pa ob kliku na Watch v aplikaciji, tudi zavibrira.

V kolikor ne dobite nobenega povratnega sporočila, se vam E ne prikaže ali vam v aplikaciji na telefonu kaže da je device offline, poskušajte ponovno. Včasih je potrebno nekaj poskusov da se povezava vzpostavi.

Uporabniki Telekoma, lahko sim kartico iz ure vstavite v telefon ter pošljete sms z vsebino MMS na številko 1918. Kartico nato ponovno vstavite v uro in po resetiranju ure (pustite da se baterija popolnoma izprazni) bi se vam morala na ekranu ure izpisati črka E.

Pri drugih ponudnikih prosim kontaktirajte operaterja ter ga povprašajte o namestitvah APN na vašo sim kartico.

V primeru da vam po več poskusih ne uspe namestiti APN nastavitev poizkusite:

Pošljite SMS na številko v uri z vsebino: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Če prejmete odgovor: **[surl,52.28.132.157,port,8001#ok!** Potem vam je uspelo namestiti prvi korak. V tem primeru pošljite 2 SMS kot je navedeno v navodilih zgoraj. Če na 2 SMS ni odgovora pošljite ponovno 2 SMS kot je v navodilih zgoraj, le da prvih šest številk nadomestite z 123456.

Primer za Telekom: pw,123456,apn,internet,mobitel,internet,29341#

Na ta sms bi morali dobiti odgovor: **apn:(ime apn povezave gede na operaterja);user:;passwork:;userdata:(številka na koncu drugega smsa)**.

Primer za Telekom: apn: internet,mobitel,internet;user:;passwork:;userdata:29341.

Če je nastavitev uspešna se vam na ekranu pokaže črka E. Če se črka E ne prikaže je potrebno uro še resetirati (pritisk na gumb za vklop/izklop).

Ponovno vstopite v aplikacijo ter kliknite Watch in napravi bosta povezani.